

CONO cambio



Sostituisci la lampada con l'altoparlante

Modulo audio di alta qualità come sostituto per le lampade standard QR 111

„Togli la lampada e inserisci l'altoparlante“ - questa è l'opzione che ti offre il nostro CONO cambio. Spesso, i soffitti sono dotati di sistemi di illuminazione cardanici che creano un'aspetto omogeneo e sincronizzato. In questo contesto, un altoparlante può essere percepito come fastidioso. L'integrazione universale e indipendente dal marchio in tutti i sistemi di illuminazione standard progettati per le sorgenti luminose QR111 conferisce al modulo audio un'ampia gamma di utilizzo, senza influenzare negativamente l'architettura. La luce e il suono assumono quindi un'importanza fondamentale, necessaria per l'equipaggiamento multifunzionale di spazi rappresentativi.

Dati tecnici

Applicazione

Altoparlante come sostituto delle lampade QR111

Design

Colori	●
Dimensioni	ø 111 mm x 70 mm
Materiale	Aluminium

Suono

	CONO cambio 4	CONO cambio 16
Principio	full-range a 360°	full-range a 360°
Potenza nominale	50 W / 90 W	50 W / 90 W
Impedenza	4 Ω	16 Ω
Efficienza	86,2 dB	84,2 dB
SPL massimo	102,5 dB	100,5 dB
Risposta in frequenza	95-21.000 Hz	95-21.000 Hz

Installazione

	CONO cambio 4	CONO cambio 16
Peso	400 g	400 g
Collegamenti	morsettiera	morsettiera